příloha č.1, technické zprávy pro archiv MČ Praha 5

Rozvaděč R-ARCHIV

oceloplechový, zapuštěný, In=200A

						jištění	vývod	obvod		poznámka
přívod z RE CYKY 4x50	pojistkový odpojovač 3x125A	hlavní vypínač 3x125A	svodič přepětí B+C			1X10	cyky3x1,5	osvětlení	S2	
						1X10	cyky3x1,5	osvětlení	S3	
						1X10	cyky3x1,5	osvětlení	S4	
						1X10	cyky3x1,5	osvětlení	S5	
						1x10		rezerva		
						1x10		rezerva		
				jisič3x25A	proud chránič 3x25A s chyb proudem 30mA	1X10	cyky3x1,5	osvětlení	S1	
						1x16	cyky3x2,5	zásuvka 220V	Z1	
						1x16	cyky3x2,5	zásuvka 220V	Z2	
						1x16	cyky3x2,5	zásuvka 220V	Z3	
						1x16	cyky3x2,5	zásuvka 220V	Z4	
				jisič3x25A	proud chránič 3x25A s chyb proudem 30mA	1x16	cyky3x2,5	zásuvka 220V	Z5	
						1x16	cyky3x2,5	zásuvka 220V	Z6	
						1x16	cyky3x2,5	zásuvka 220V	Z7	
						1x16		rezerva		
						1x16		rezerva		
				jisič3x25A	proud chránič 3x25A s chyb proudem 30mA	1x16	cyky3x2,5	zásuvka 220V	101	
						1x16	cyky3x2,5	zásuvka 220V	102	
						1x16		rezerva		
						1x16		rezerva		
						1x16		rezerva		
						1x10	cyky3x1,5	vzt č.2	103	plus stykač pro ovládání pomocí M+R
						1x6A	cyky 3x1,5	boiler	104	plus stykač ovládaný HDO
						1x6A		napájení cívky stykače HDO	105	
						1x10		napájení DT	106	plus napáječ
						1x16	cyky 3x2,5	regály 1	107	(upřesnit dle výrobce regálového systému)
						1x16	cyky 3x2,5	regály 2	108	(upřesnit dle výrobce regálového systému)
						1x16	cyky 3x2,5	regály 3	109	(upřesnit dle výrobce regálového systému)
						1x16	cyky 3x2,5	regály 4	110	(upřesnit dle výrobce regálového systému)
						3x100	cyky 5x35	vzt č.1	301	plus stykač pro ovládání pomocí HDO
						3x10	cyky 5x1,5	napájení M+R	302	
						3x16	cyky 5x4	napájení výtah	303	
						3x16	cyky 5x2,5	kalové čerpadlo 2.PP	304	