


Rozvodná soustava : 1NPE Ac 50Hz 230V / TN - C - S
Ochrana před úrazem elektrickým proudem : dle ČSN 33 2000 - 4 - 41



Provedení : do zdi - 24 modulů
Přívod : shora Vývody : nahoru
Rozměr: š.357 x v. 282 x hl. 70
Krytí :IP 30 / 20

WL1	WL2	WL3	WL4	WL5	WL6	WL7	WL8	WL9	WL10	WL11	WL12
LEDNICE	OSVĚTLENÍ S1	PLYNOVÁ DESKA	ZASUVKY Z1	ZASUVKY ZK	EL. ŽEBŘÍK EŽ	PŘAČKA PR	EL. TROUBA ET	ROUTER +DEJTN	ZASUVKY ZZ	EL. BOJLER EB	VENTILATOR
CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x1,5
	✗										
				</							

OVLÁDANÝ
z místn.311,6
z místn.311,1

Č.autorizace: AE 551/2020

AKCE		STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉ JEDNOTKY č.11		P H A	
INVESTOR		Na Neklance 1299/30, Praha 5 – Smíchov		Č.ZAK.	
		Městská část Praha 5 v zastoupení správní f.		849	
		Centra a.s., Na Zatlance 1350/13, 15000 Praha 5		STUPEŇ	
GENERALNÍ PROJEKTANT		ATELIER P.H.A. spol. s r.o.		MĚŘÍTKO	
		Gabčíkova 15, Praha 8, 182 00		DATUM	
ODP. PROJEKTANT		Ing. Arch. O. Gattermayer		FORMAT	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		Ing. T. Hromádko		OBJEKT	
VYPRACOVAL		Eliška Hezínová		D.1.4e EL. SILNOPROUD	
VÝKRES		BYTOVÁ ROZVODNICE RB		Č.V./Č.REV.	
				04/0	

Atelier P.H.A. spol. s r.o., Gabčíkova 15, 182 00 Praha 8, tel.:284 681 547, www.p-h-a.cz